

通信機用外部スピーカー

SP-5

SP-5は音質を重視して開発した本格的通信用外部スピーカーです。

広帯域な再生特性は、BCL向けの音楽プログラムの再生は勿論のこと、低域2段、高域3段の切換式帯域フィルター回路により、電波型式や受信状態に応じて最適な再生特性を得ることができます。

その他、2系統の入力回路、フィルター回路を通過した後のヘッドホン端子や出力端子などはシャックに合わせて使い分けることができます。

フィルターの使用方法

本機は低域2段、高域3段の切換式帯域フィルター回路を内蔵しており、フィルターの帯域特性は、パネル面に概略図を示してあります。電波型式や、受信状態に合わせてフィルターを使い分けてください。

AM、FMモード……低域、高域とも NORM の位置で受信します。ノイズや混信が気になるときにはフィルターを切り換えて最良の状態にします。

SSBモード……低域は NORM、高域はHIGH1の位置で受信します。ノイズや混信に合わせてフィルターを切り換えます。

CWモード……受信状態に合わせてフィルターを切り換えます。低域をLOW2、高域を HIGH 3 の位置にしたときには、600-700Hzのピークフィルターになります。

なお入力端子はAとBの2系統ありますから入力に合わせて選択スイッチで切り換えてください。

定 格

(スピーカー)

スピーカー口径 120mm
最大入力 3W
インピーダンス 8Ω
周波数特性 100-12000Hz

(フィルターカットオフ周波数)

LOW 1	約300Hz	(-6dB/oct)
LOW 2	約600Hz	(/)
HIGH 1	約2.4kHz	(/)
HIGH 2	約1kHz	(/)
HIGH 3	700Hz	(/)

ケース寸法 幅230mm, 高さ150mm, 奥行294mm
重 量 約3.0kg



八重洲無線株式会社

営業部 〒146 東京都大田区下丸子1-20-2

札幌営業所/サービス	〒003	札幌市白石区菊水6条1-1-33	石川ビル	☎ 011-823-1161
仙台営業所/サービス	〒983	仙台市若林区大和町5-6-17		☎ 022-235-5678
関東営業所/サービス	〒332	埼玉県川口市弥平1-5-9		☎ 0482-22-0651
秋葉原営業所/サービス	〒101	東京都千代田区神田岩本町1番地	崖岸ビル	☎ 03-255-0649
名古屋営業所/サービス	〒457	名古屋市南区戸部町2-34		☎ 052-811-4949
大阪営業所/サービス	〒541	大阪市中央区谷町9-1-22	NK谷町ビル	☎ 06-763-7151
広島営業所/サービス	〒733	広島市西区己斐本町2-12-30	SKビル	☎ 082-273-2332
福岡営業所/サービス	〒812	福岡市博多区上牟田1-16-26	第2山本ビル	☎ 092-482-4082
サービスセンター	〒332	埼玉県川口市弥平1-5-9		☎ 0482-22-0651
須賀川サービスステーション	〒982	福島県須賀川市森宿字ウツロ田43		☎ 0248-76-1161

工場 東京・須賀川・福島

