

仕様変更のお知らせ

IC-R8600 Version 1.20

仕様変更に伴い、下記のように本製品の機能が変更になりました。

変更 スキャン再開条件の設定

スキャンの停止時間と、スキャン再開までの遅延時間の設定です。

◇停止時間の設定

信号を受信中、スキャンが一時停止している時間の設定です。

○ **DIAL A** を回します。

※操作中は、設定値が表示されます。



- ◎ 1s ~ 30s : 設定した時間スキャンを一時停止する
停止中に信号がなくなると、「RESUME TIME」の設定条件でスキャンを再開する
- ◎ HOLD : 信号を受信中は、一時停止をつづけ、信号がなくなると、「RESUME TIME」の設定条件でスキャンを再開する

◇再開までの遅延時間の設定

「PAUSE TIME」までに信号が途絶えたとき、スキャンが再開されるまでの遅延時間の設定です。

1. **DIAL A** を短く押します。
 - SCAN設定メニューが表示されます。
2. 「RESUME TIME」をタッチします。



3. **DIAL A** を回して、スキャンが再開する条件を設定します。
 - ◎ 0s ~ 5s : 信号が途絶えたとき、設定した時間になると、スキャンが再開される
 - ◎ HOLD : 信号が途絶えても一時停止状態を保持する
 - ※ **MAIN DIAL** を回すと、スキャンが再開されます。
 - ※ 「PAUSE TIME」の設定が 1 秒 ~ 30 秒の場合、「PAUSE TIME」の設定を優先して、スキャンを再開します。

◇スキャン再開条件の変更

信号を受信すると、スキャンを解除するか、スキャンの停止時間や再開までの遅延時間の条件にしたがって再開するかの設定です。

1. **DIAL A** を長く(約 1 秒)押します。
2. 目的のキーをタッチします。(例:OFF)
 - 「SCAN RESUME」画面が解除されます。



- ◎ OFF : 信号を受信した周波数でスキャンを解除する
- ◎ ON : 信号を受信すると、「PAUSE TIME」や「RESUME TIME」の設定にしたがってスキャンを再開する

追加 フルキーボード配列の設定

セットモードに下記の設定が追加されました。

MENU >> **SET** > 機能設定



フルキーボード配列 (初期設定:日本, アメリカ, イギリス)

目的の入力に合わせ、キーの内容や配列を設定します。

- 選択肢 : 日本, アメリカ, イギリス, ドイツ, フランス

仕様変更のお知らせ

IC-R8600 Version 1.10

仕様変更に伴い、下記のように本製品の機能が変更になりました。

変更 セットモード

セットモードに下記の項目が追加されました。

MENU >> **SET > デジタル設定**

秘話検出中ミュート解除 (NXDN) (初期設定: ON)

NXDNの秘話検出中に発生する異音を抑えるためのミュート動作の設定です。

- OFF : 秘話検出中にミュートを解除しない
- ON : 秘話検出中にミュートを解除する

※受信音声の頭切れを防止したい場合は、「ON」に設定します。

MENU >> **SET > SDカード**

設定セーブバージョン (初期設定: 現行バージョン)

SDカードに保存する設定データのバージョン形式を設定します。

- 現行バージョン
: 設定データを現行のファームウェアバージョン形式で保存する
- 旧バージョン(1.00 - 1.02)
: 括弧内に表示されているファームウェアバージョン形式で保存する

※旧バージョン形式(1.00 - 1.02)で形式で保存したときは、新しいファームウェアバージョンで追加された設定は保存されません。

※現行バージョン形式で保存された設定データは、旧ファームウェアバージョンのIC-R8600で読み込むことはできません。