



7077

Micrófono de mesa



Manual de usuario

Micrófono Drake

Modelo 7077

INSTRUCCIONES

El micrófono Drake modelo 7077 está cableado de fábrica para usar con el transceptor Drake TR7, ya sea en modo "Pulse para hablar" (push to talk) o VOX. El micrófono está cableado de acuerdo con la siguiente tabla (los números de los terminales están impresos en la parte frontal del enchufe):

<u>Terminal N°</u>	<u>Función</u>
1	Audio de micrófono (Opción de bajo nivel)
2	Pulsador
3	Tierra (Masa)
4	Audio de micrófono (Cableado de fábrica)

NOTA

Cableado alternativo para transceptores TR7 Con números de serie por encima de 1400

Si sus hábitos de operación requieren una ganancia de micrófono adicional, puede resultarle beneficioso mover la línea de audio del micrófono al conector terminal 1. Esto proporciona aproximadamente 8db adicionales para los canales de audio y VOX. Para transceptores con números de serie inferiores a 1400, póngase en contacto con la fábrica para la modificación.

ESPECIFICACIONES

Tipo:	Dinámico, de alta impedancia
Salida:	-48 dB a 1 KHz (0 dB = 1 micro-bar)
Respuesta de frecuencia:	300 - 5000 Hz
Interruptor:	VOX o "Pulsar para hablar"
Conector:	4 terminales, compatible con TR7



Diagrama esquemático micrófono Drake 7077

Traducción
Raúl Peris – LU9DJS
Junín (Bs. As.), Argentina
<http://www.qsl.net/lu9djs>
peristello@hotmail.com